

КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТМ «СТЕККЕР» СЕРИИ: EBX
МОДЕЛИ: EBX30-01-65, EBX30-02-65, EBX30-03-65, EBX30-04-65, EBX31-01-65, EBX31-02-65, EBX31-03-65, EBX31-04-65
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Коробки разветвительные ТМ «СТЕККЕР» серии EBX предназначены для стационарной установки внутри помещений на поверхности из невоспламеняющихся материалов и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 230В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.
- 1.2 Коробки разрешается использовать только внутри помещения.

2. Технические характеристики*

Модель	EBX30-01-65	EBX30-02-65	EBX30-03-65	EBX30-04-65	EBX31-01-65	EBX31-02-65	EBX31-03-65	EBX31-04-65
Номинальное напряжение	400/230В							
Тип коробки по виду установки	Открытой установки							
Количество выходов	7	7	10	8	7	7	10	8
Тип ввода	Мембранный ввод				Выбивное отверстие			
Максимальный диаметр входа	25мм							
Форма коробки	Прямоугольная							
Материал корпуса	ABS-пластик							
Габаритные размеры, мм	85*85*50	100*100*70	150*110*70	200*100*70	285*85*50	100*100*70	150*110*70	200*100*70
Температура окружающей среды	-25...+60°C							
Степень защиты от пыли и влаги	IP65							
Климатическое исполнение	УХЛ5							
Срок службы	5 лет							

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Коробка разветвительная.
 3.2 Упаковка.
 3.3 Инструкция по эксплуатации.

4. Меры предосторожности

- 4.1 Установка и подключение должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
 4.2 Запрещена установка снаружи помещений.
 4.3 Эксплуатация коробок при температуре окружающей среды выше 60°C запрещена.
 4.4 Запрещена эксплуатация коробки с поврежденным корпусом.
 4.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

5. Подключение

- 5.1 Достаньте коробку разветвительную из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
 5.3 Монтаж коробки необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°C.
 5.4 Снять крышку с коробки (при наличии винтов – выкрутить для начала винты).
 5.5 С помощью слесарного ножа прорезать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.
 5.6 Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).
 5.7 Выполнить подключение проводников.
 5.8 Установить крышку на место (при наличии, закрутить винты).

6. Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

9. Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

10. Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель / Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Произведено в Китае.

