

БОКСЫ НАСТЕННЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ТМ «СТЕККЕР» СЕРИИ: EBX

МОДЕЛИ: EBX50-2/04-20 (КНС-4Д), EBX50-2/06-20 (КНС-6Д), EBX50-2/08-20 (КНС-8Д), EBX50-2/12-20 (КНС-12Д), EBX50-2/16-20 (КНС-16Д), EBX50-2/24-20 (КНС-24Д), EBX50-2/36-40 (КНС-36Д), EBX50-3/04-20 (КНО-4Д), EBX50-3/06-20 (КНО-6Д), EBX50-3/08-20 (КНО-8Д), EBX50-3/12-20 (КНО-12Д), EBX50-3/16-20 (КНО-16Д), EBX50-3/24-20 (КНО-24Д), EBX50-3/36-40 (КНО-36Д)

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства и назначение

1.1 Боксы настенные и встраиваемые ТМ «СТЕККЕР» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.

1.2 Боксы разрешается использовать только внутри помещения.

2. Технические характеристики*

Модель	EBX50-2/04-20 (КНС-4Д)	EBX50-2/06-20 (КНС-6Д)	EBX50-2/08-20 (КНС-8Д)	EBX50-2/12-20 (КНС-12Д)	EBX50-2/16-20 (КНС-16Д)	EBX50-2/24-20 (КНС-24Д)	EBX50-2/36-40 (КНС-36Д)	EBX50-3/04-20 (КНО-4Д)	EBX50-3/06-20 (КНО-6Д)	EBX50-3/08-20 (КНО-8Д)	EBX50-3/12-20 (КНО-12Д)	EBX50-3/16-20 (КНО-16Д)	EBX50-3/24-20 (КНО-24Д)	EBX50-3/36-40 (КНО-36Д)
Номинальное напряжение	400В													
Тип бокса по виду установки	Встраиваемый							Настенный						
Количество выходов	4	6	8	12	16	24	36	4	6	8	12	16	24	36
Форма бокса	Прямоугольная													
Степень защиты от механического удара по ГОСТ IEC 62262-2015	IK04													
Материал корпуса	Пластик													
Габаритные размеры, мм	См. на упаковке													
Температура окружающей среды	-5...+40°C													
Степень защиты от пыли и влаги	IP20						IP40	IP20						IP40
Климатическое исполнение	УХЛ4													
Срок службы	10 лет													

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Бокс в сборе.
- 3.2 Упаковка.
- 3.3 Монтажный комплект.
- 3.4 Инструкция по эксплуатации.

4. Меры предосторожности

- 4.1 Установка и соединения проводов внутри бокса должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Запрещена установка снаружи помещений.
- 4.3 Эксплуатация бокса при температуре окружающей среды выше 40°C запрещена.
- 4.4 Запрещена эксплуатация бокса с поврежденным корпусом.
- 4.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

5. Подключение

- 5.1 Достаньте бокс из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.3 Монтаж бокса необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -5 до +40°C.
- 5.4 Открыть крышку бокса, выкрутить имеющиеся винты и снять лицевую панель.
- 5.5 Прodelать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.
- 5.6 Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации.
- 5.7 Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.
- 5.8 Установить крышку на место, закрутить винты.

6. Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

9. Сертификация

Продукция соответствует ТУ ВУ 100258222.029-2013 «Оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Технические условия.»

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

10. Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Беларусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»), ул. Якубовского, д. 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36.

Произведено в Республике Беларусь. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГТГГ, где ММ – месяц изготовления, ГТГГ – год изготовления.

